



Inverterski aparat za zavarivanje WMem 180

TEHNIČKI PODACI

WMem 180 je opremljen sa:

- Kompaktnim i prenosivim inverterskim aparatom za MMA zavarivanje
- Izdržljivim dizajnom otpornim na oštećenja.
- Jednostavnom upotrebom – potrebno je samo podešavanje struje
- Digitalnim ampermetrom koji prikazuje struju zavarivanja
- Varenjem elektroda prečnika od 1,6 do 4,0 mm
- Pogodnim za rad na napajanju iz agregata
- Zaštitom od preopterećenja i previsokog napona
- Automatskom hot start funkcijom
- Automatskom funkcijom arc force
- Automatskom funkcijom protiv lepljenja elektrode (anti-stick)

Broj porudžbine:	0301803502
GLAVNO NAPAJANJE (V/Ph Hz):	230 / 1 / 50 / 60
Tolerancija ulaznog napona (%):	±15
Ulazna snaga (kVA):	7,8
Opseg podešavanja (A):	20 - 180
Maks. izlazna struja pri 25% / 30% RADNOG CIKLUSA (A,MMA):	180
Maks. izlazna struja pri 60% RADNOG CIKLUSA (A,MMA):	104
Maks. izlazna struja pri 100% RADNOG CIKLUSA (A,MMA):	80
Maks. izlazna struja pri 25% / 30% intermitenciji (A,TIG):	180
Maks. izlazna struja pri 60% intermitenciji (A,TIG):	104
Maks. izlazna struja pri 100% intermitenciji (A,TIG):	80
Napon u praznom hodu (V):	82
Maksimalna ulazna struja (A,IEFF):	15,2
Prečnik elektroda (mm):	1,6 - 4,0
Dimenzije (D x Š x V, mm):	420 x 154 x 296
Težina aparata (kg):	4,76



STANDARDNA OPREMA

- MMA komplet kablova za zavarivanje
- Komplet povratnih kablova
- Masku
- Četka