

# Akumulatorska bušilica - odvijač



## DDF485RFJ

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja - 1. brzina:	0 - 500min <sup>-1</sup>
Broj obrtaja - 2. brzina:	0 - 1.900min <sup>-1</sup>
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	38mm
Najveći obrtni moment: tvrd:	50Nm
Najveći obrtni moment: mekan:	27Nm
Buka: zvučni pritisak:	77,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	169 x 79 x 255mm
Težina:	1,7kg
Punjač za akumulator:	DC18RC
Akumulator:	2 x BL1830B
:	Makpac



- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Veća brzina rotacije i veći obrtni moment u odnosu na prethodne modele